


Karta katalogowa sterowania bezprzewodowego serii Sonata

Zestaw łącznika bezprzewodowego do sterowania oświetleniem
ZŁN-1RSF/m/00



ZŁN-1RRF/m/00



FW-R1P-P

Dostępna kolorystyka klawiszy



biały – 00



ecru – 27



czekoladowy metalik – 40



czarny metalik – 33



srebro mat – 38



szampański złoty – 39

Parametry techniczne modułu wykonawczego FW-R1P-P:

Element wykonawczy: pojedynczy przełącznik wielofunkcyjny
Programowalne funkcje przełącznika: bistabilny, monostabilny, czasowy, załącz-wyłącz
Zasilanie cewki: 250V~
Możliwa ilość nadajników: 32 szt.
Wejście lokalne na przycisk mechaniczny
Typ styku: separowany styk wyjściowy NO, 8 A (AC-1)
Zaciski: śrubowe (max 2,5mm)
Retransmisja sygnałów z nadajnika
Wbudowane elektroniczne zabezpieczenie termiczne
Montaż: dopuszkowy / przy odbiorniku
Częstotliwość: 868 MHz
Pobór mocy czuwanie/praca: 0,25 W / 0,6 W
Temperatura pracy: -25 + 65°C
Wymiary: 43 mm x 48 mm x 20 mm
Stopień ochrony: IP20
Współpraca z innymi elementami systemu F&Wave

Łączniki bezprzewodowe

Parametry techniczne łącznika:

Typ montażu: natynkowy - kołkami rozporowymi na rozstawie 60 mm / bezpośrednie klejenie do ściany
Zasilanie: bateria 3V CR2032
Częstotliwość: 868 MHz
Czas pracy na baterii: do 3 lat
Zabudowa: do ramek serii Sonata
Współpraca: z modułami F&Wave lub Exta Free
Zasięg działania: do 100 m
Stopień ochrony: IP20



Typ

Odmiana

1141 ZŁN-1RRZ/m/00

1141 ZŁN-1RRF/m/00

1141 K-1RB/27

1141 K-1RB/33

1141 K-1RB/38

1141 K-1RB/39

1141 K-1RB/40

Nazwa

Współpraca z innymi systemami

Łącznik bezprzewodowy dwukanałowy

Exta Free

Łącznik bezprzewodowy dwukanałowy

F&Wave

Klawisz łącznika bezprzewodowego dwukanałowego

–

Klawisz łącznika bezprzewodowego dwukanałowego

–

Klawisz łącznika bezprzewodowego dwukanałowego

–

Klawisz łącznika bezprzewodowego dwukanałowego

–

Klawisz łącznika bezprzewodowego dwukanałowego

–