


Karta katalogowa sterowania bezprzewodowego serii Sonata

Łączniki bezprzewodowe

Zestaw łącznika bezprzewodowego do sterowania oświetleniem ZŁN-1RSF/m/00



ZŁN-1RRF/m/00



FW-R1P-P

Dostępna kolorystyka klawiszy



biały – 00



ecru – 27



czekoladowy metalik – 40



czarny metalik – 33



srebro mat – 38



szampański złoty – 39

Parametry techniczne modułu wykonawczego FW-R1P-P:

Element wykonawczy: pojedynczy przełącznik wielofunkcyjny
 Programowalne funkcje przełącznika: bistabilny, monostabilny, czasowy, załącz-wyłącz
 Zasilanie cewki: 250V~
 Możliwa ilość nadajników: 32 szt.
 Wejście lokalne na przycisk mechaniczny
 Typ styku: separowany styk wyjściowy NO, 8 A (AC-1)
 Zaciski: śrubowe (max 2,5mm)
 Retransmisja sygnałów z nadajnika
 Wbudowane elektroniczne zabezpieczenie termiczne
 Montaż: dopuszkowy / przy odbiorniku
 Częstotliwość: 868 MHz
 Pobór mocy czuwanie/praca: 0,25 W / 0,6 W
 Temperatura pracy: -25 + 65°C
 Wymiary: 43 mm x 48 mm x 20 mm
 Stopień ochrony: IP20
 Współpraca z innymi elementami systemu F&Wave

Łączniki bezprzewodowe

Parametry techniczne łącznika:

Typ montażu: natynkowy - kołkami rozporowymi na rozstawie 60 mm / bezpośrednie klejenie do ściany
 Zasilanie: bateria 3V CR2032
 Częstotliwość: 868 MHz
 Czas pracy na baterii: do 3 lat
 Zabudowa: do ramek serii Sonata
 Współpraca: z modułami F&Wave lub Exta Free
 Zasięg działania: do 100 m
 Stopień ochrony: IP20



Typ

Odmiana

1141 ZŁN-1RRZ/m/00

1141 ZŁN-1RRF/m/00

1141 K-1RB/27

1141 K-1RB/33

1141 K-1RB/38

1141 K-1RB/39

1141 K-1RB/40

Nazwa

Współpraca z innymi systemami

Łącznik bezprzewodowy dwukanałowy

Exta Free

Łącznik bezprzewodowy dwukanałowy

F&Wave

Klawisz łącznika bezprzewodowego dwukanałowego

–

Klawisz łącznika bezprzewodowego dwukanałowego

–

Klawisz łącznika bezprzewodowego dwukanałowego

–

Klawisz łącznika bezprzewodowego dwukanałowego

–

Klawisz łącznika bezprzewodowego dwukanałowego

–